



• open your future •

caractéristique de la bequille connectée



fonctionnalités générales

Ouverture bluetooth (BLE) et badge NFC

Accès et activation à distance

Génération d'accès sur mobile permanents, temporaires, et/ou récurrents

Enregistrement et suppression de badge NFC (durée de vie programmable)

Historique des entrées et sorties

Gestion administration de lieux et de leurs droits

Changement de batterie depuis l'extérieur



sécurité

chiffrement des trames en AES 256 bit avec clé tournante + déconnexion forcée des tentatives de hack

autonomie

2 ans en standby
1 an avec 10 ouvertures par jour

connexion sans fil

Bluetooth 4.1

batterie

Pile lithium 1CR123

lecteur de TAG

NFC 13,56 MHz mifare classic 1k

mémoire

250 badges et codes
500 événements (historiques)

couleur lecteur

Blanc ou Noir

matériaux boîtier

acier inoxydable 304 et couvercle en ABS

dimension

128mm x 58mm x 22.5mm

broche

7mm

adaptabilité

serrures de portes standard DIN 18251
30mm - 100mm

rotation de la poignée

>60°

sens poignée

gauche ou droite