



notice de montage

installation

- 1 Brancher** sur le secteur le **chargeur alimentation** fourni et le **relier à la box** grâce au port micro USB
- 2 Patienter** environ **1 minute** jusqu'à ce que les deux LED de la box **clignotent**. (LED verte et orange sur le dessus)
 - La **LED verte** (à gauche) représente l'état de la communication Bluetooth de la Box.
 - La **LED orange** (à droite) représente l'état de la communication Internet de la Box
- 3** Une fois que les deux LED clignotent, munissez-vous de l'**application mobile elocky**

- 1 Se rendre dans le menu « **objets** »
- 2 Cliquer sur le bouton « **+** » en haut à droite de l'écran
- 3 Sélectionner « **eZy** »
- 4 Patienter jusqu'à ce que la box apparaisse, et la sélectionner
- 5 Lui **donner un nom** puis valider
- 6 Sélectionner « **ethernet** » ou « **wifi** » pour la connexion au web

application

- 7 Ethernet** : relier la box eZy à votre box internet grâce à un **câble RJ45** (non fourni) puis valider
- 8 Wifi** : rentrer le **nom du wifi** de votre box internet, ainsi que son **mot de passe** (en respectant majuscule et minuscule) puis valider
- 9** Patienter jusqu'à ce que les **deux LED** soient **allumées** et fixes.
Votre eZy Box doit apparaître sur l'application mobile dans la page « **objets** » sur l'onglet « **eZy** ».

Lier un objet bluetooth elocky à votre Box :

- 10 Cliquer** sur le bouton « **liens** » puis sélectionner l'objet à lier : serrure, ou beacon.
Votre box eZy est maintenant opérationnelle : Mise sous alarme et activation à distance.

1 appui bref : redémarre le soft eZy box, conserve la configuration

4 appuis brefs et successifs : éteint la box sans débrancher l'alimentation

2 appuis brefs et successifs : relance la connexion Web (Wifi ou filaire)

5 appuis brefs et successifs : efface la configuration accès Web (Réinitialise la box)

installation beacon

- 1 **Ouvrir** le **couvercle** de la pile pour retirer le plastique de protection (sous la pile)
- 2 **Refermer** le beacon
- 3 Dans l'**application elocky**, aller dans le menu « **objets** » puis **ajouter le beacon** en lui donnant un nom

www.elocky.com

+33 (0)5.35.54.92.00
contact@elocky.com